

Mini / MC55

MC55 RGB clign. Ronfleur Câble 10-30VDC



N° de l'artic	e: 240.130.50
Série:	MC55

DONNÉES MÉCANIQUES		
Hauteur	71 mm	
Diamètre	55 mm	
Matériaux	PC PC/ABS	
Couleur de la calotte	Translucide	
Couleur du boîtier	Noir	
Indice de protection	IP65	
Raccordement	Câble	
Longueur de câble	1450 mm	
Décharge de traction	Protection à l'extraction	
Type de fixation	Montage encastré	
Température minimum de servic	-20°C	
Température maximum de servic	+50°C	
Poids avec emballage	142 g	
Poids du produit	119 g	

DONNÉES ÉLECTRIQUES		
Alimentation de fonctionnement	10-30V	
Type de tension de service	DC	
Tolérance de tension	+/- 0%	
Alimentation nominale	24 VDC	
Courant nominal de service	80 mA	
Courant d'appel nominal	<700mA	
Classe de protection	Classe de protection 2	
Degré de pollution	3 Dans la zone de connexion : 2	

DONNÉES OPTIQUES		
Source de lumière	LED	
Couleur de lumière	MC 7 Couleurs	
Image de signal optique	Clignotant Fixe	
Fréquence de clignotement	1 Hz	
Durée de vie optique	max. 50 000 h	

DONNÉES ACOUSTIQUES			
Volume (max) à 1m	85,0 dB (A)		
Image de signal acoustique	Tonalité pulsations		
Quantité de tonalités	1 tonalité		
Fréquence sonore	3400 Hz		

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.





Mini / MC55

MC55 RGB clign. Ronfleur Câble 10-30VDC

Durée de vie acoustique	min. 5 000 h			
DONNÉES D'APPROBATION				
Conformité CE	Oui			
Conforme avec Directive RoHS	Oui			
WEEE	Oui			
Conformité Directive ATEX	Non			
Conformité CCC	Non			
Conformité UL	Non			
Conformité FCC	Non			
Conformité IC	Non			
Certificat EAC disponible	Oui			
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)			
Conformité AS-I	Non			
Approbation de l'OACI	Non			
Conformité DNV	Non			
Conformité RoHS CN	10 ans			
Conformité à VdS	Non			
MTTF-valeur [années]	120			

DESSIN





Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.