

预组装的信号塔灯 / KOMPAKT 37

**K37** 电缆连接



|      |                   |
|------|-------------------|
| 零件号: | <b>699.130.74</b> |
| 系列:  | <b>Kompakt 37</b> |



**机械参数**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 高度       | 141 mm                      |
| 直径       | 38 mm                       |
| 材料       | PC                          |
| 圆顶颜色     | 红<br>黄                      |
| 外壳颜色     | 黑色                          |
| 防护等级     | IP65                        |
| 连接       | 电缆                          |
| 最大横截面积   | 0,34mm <sup>2</sup> / 22AWG |
| 电缆入口     | 膜环                          |
| 最小电缆入口尺寸 | d = 1 mm                    |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 9 mm                    |
| 电缆长度     | 2000 mm                     |
| 消除张力     | 防拽保护                        |
| 固定类型     | 内置安装                        |
| 最低工作温度   | -20°C                       |
| 最高工作温度   | +50°C                       |
| 包装重量     | 90 g                        |
| 净重□g□    | 90 g                        |

**电气参数**

|        |               |
|--------|---------------|
| 工作电压   | 12V           |
| 工作电压分类 | AC/DC         |
| 工作电压类型 | 50Hz          |
| 工作电压容差 | +/- 10%       |
| 额定工作电压 | 12 VDC        |
| 额定工作电流 | 225 mA        |
| 额定浪涌电流 | 500 mA        |
| 保护等级   | 防护等级二级        |
| 污染程度   | 3<br>在连接区域: 2 |

**光学参数**

|        |                |
|--------|----------------|
| 光源     | LED            |
| 光色     | 红色<br>黄色       |
| 光信号图像  | 常亮             |
| 光学使用寿命 | 50,000 h □(最高) |

**声学参数**

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

预组装的信号塔灯 / KOMPAKT 37

**K37** 电缆连接

|             |              |
|-------------|--------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 80,0 dB (A)  |
| 声信号图像       | 脉冲音          |
| 音频          | 2900 Hz      |
| 声学使用寿命      | 5,000 h (最低) |

| 批准数据          |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | cULus               |
| Nema外壳分类      | Type 12<br>Type 4X  |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |

**!** 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。

预组装的信号塔灯 / KOMPAKT 37  
**K37** 电缆连接

绘图



! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。